

Mode d'emploi rechargement Samsung SCX-4500

X

Nous allons voir dans le tutoriel suivant de quelle manière vous allez pouvoir recharger votre cartouche toner Samsung SCX-4500 en un rien de temps !

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Un kit toner adéquat, disponible dans notre magasin
- Une perceuse
- Un tournevis
- Deux visses auto-taraudeuses
- Une nouvelle puce électronique

Vous allez dans un premier temps appuyez sur la languette se trouvant sur le côté de la cartouche afin d'enlever le capot. Vous aurez ainsi accès au bouchon de remplissage.



Otez le bouchon à l'aide de votre tournevis et profitez en ensuite pour vider les restes de toner s'y trouvant dans un sac poubelle. Cette étape sera importante car mélanger l'ancien toner avec le nouveau pourrait donner lieu à de mauvaises impressions.



Vous allez ensuite pouvoir passer au remplissage de votre cartouche. Pour cela prenez votre bouteille de toner, secouez celle-ci bien comme il faut avant de remplir votre consommable avec la bonne quantité de toner. Remplacez ensuite le bouchon ainsi que le capot.



Pour la dernière étape vous allez devoir utiliser votre perceuse pour enlever les rivets en plastique retenant le petit capot donnant accès à la puce. Vous pourrez ensuite enlever le petit capot et l'ancienne puce.



Remplacez la puce et placez le capot et deux visses auto-taraudeuses pour faire tenir le tout !



Une étape vous échappe ? Vous pouvez retrouver l'ensemble de ce tutoriel dans la vidéo ci-dessous. N'hésitez pas à vous abonner à nos différentes chaînes vidéos pour avoir accès à toutes nos dernières vidéos !

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.