

Mode d'emploi cartouche HP 99



Une fois que vous avez mis les trous à jour, vous allez pouvoir passer au remplissage. Prenez votre seringue et remplissez la avec 3.5 ml d'encre . Insérez ensuite votre seringue dans le trou de remplissage et recharger tout doucement votre cartouche, en faisant bien attention à ne pas trop remplir la cartouche d'encre. Réitérez cette opération avec les deux autres trous de remplissage. Si vous utilisez une seule seringue pour l'opération, faites en sorte de bien la rincer lorsque vous passer à une autre couleur.

Une fois que toutes les couleurs sont remplies, remplacez l'étiquette en place. Si jamais celle-ci a été abîmée placez un morceau de scotch sur le dessus. Dans certains cas il faudra peut être attendre quelques heures avant que l'encre ne pénètre la tête d'impression. Vous pourrez ensuite recommencer à utiliser votre cartouche comme il se doit !

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.

Quelle est la marche à suivre pour recharger une cartouche d'encre de type HP 99 lorsque celle-ci se retrouve vide ? Nous allons vous montrer pas à pas dans ce tutoriel la solution pour vous sortir d'affaire !

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Votre cartouche d'encre HP à court d'encre
- Un kit de rechargement pour cartouche HP
- Une seringue (voir trois)
- Des gants
- Du sopalin
- Un cutter
- Du scotch

Pour commencer, vous allez décoller l'étiquette se trouvant sur le haut de la cartouche. Aidez vous pour cela de votre cutter, sans pour autant vous couper les doigts. Vous aurez ainsi accès aux trous de remplissage de la cartouche. Vous pourrez grâce au dessin ci-dessous vous repérez par rapport aux bons trous de remplissage.