

# Mode d'emploi rechargement Lexmark 150



Remplissez votre cartouche en prenant bien votre temps et vous pourrez arrêter le remplissage si jamais vous voyez des gouttes commencer à sortir du trou de remplissage.

Une fois que vous avez bien remplie votre cartouche, il ne vous restera plus qu'à remettre l'étiquette en place et vous pourrez replacer votre cartouche dans l'imprimante pour de nouvelles impressions ! N'oubliez pas également de rincer votre seringue pour la prochaine fois !

Retrouvez nous sur nos différentes chaînes vidéos et abonnez vous y afin d'avoir accès à toutes nos dernières actualités et voir plein d'autres tutoriels sur le remplissage et l'entretien de vos imprimantes

Ce tutoriel va vous montrer les différentes étapes qui vont vous permettre de recharger votre cartouche Lexmark 150 lorsque celle-ci se retrouve vide.

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Une cartouche Lexmark 150 vide
- Un kit de rechargement approprié, disponible dans notre magasin
- Un cutter
- Une seringue
- Du sopalin
- De l'adhésif
- Une nouvelle puce

Pour la marche à suivre, voilà comment procéder.

Prenez tout d'abord votre cutter et enlevez l'étiquette se trouvant sur le dessus de votre cartouche. Vous aurez ainsi accès au trou de remplissage de votre cartouche. Vous verrez également la puce électronique de la cartouche. Remplacez celle-ci par une nouvelle afin de continuer à imprimer par la suite.

Prenez votre seringue et remplissez celle-ci avec près de 14 ml d'encre. Insérez votre seringue dans la cartouche à l'endroit indiqué sur la photo ci-dessous. Vous rencontrerez une légère pression due à l'éponge donc n'enfonchez pas votre seringue trop profondément !

**Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.**